



Rauchmelder FlameStop GS546

- Schnelle und einfache Installation
- Wartungs- und Bedienerfreundlich
- Optischer Sensor
- 10 Jahre Batterielebensdauer
- Grosse Taste zum Prüfen/ Stoppen des Alarms
- Nachtmodus (LED blinkt nicht)

Rauchmelder FlameStop GS546

Dieser Rauchwarnmelder mit optischem Sensor ist für den Einbau in Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen mit wohnähnlicher Nutzung bestimmt.

Er reagiert sensibel und zuverlässig auf langsame Schwellbrände, die im allgemeinen dicken, schwarzen Rauch bei geringer Hitze erzeugen bevor es zur Entwicklung von offenen Flammen kommt.

In jedem Zimmer des Hauses (ausser Küche/ Bad) sollte mindestens 1 Rauchmelder montiert werden.

Beachten Sie stets die örtlichen Vorschriften für Rauchmelder.

Im Notfall 112/118 Alarmieren - Retten - Löschen

Technische Daten

Erkennungsmethode	Optischer Sensor
Stromversorgung	Versiegelte Batterie (3 V DC), nicht wechselbar
Batterielebensdauer	10 Jahre
Überwachter Bereich	40 m ²
Alarmlautstärke	≥ 85 dB (A) bei 3 Metern
Temperaturbereich	0 °C - 40 °C
Luftfeuchtigkeit	< 93 %
Masse	115mm x 23.5mm
Nachtmodus	Ca. 45min
Individuelle Alarmanzeige	Ja
Alarmstummuschaltung	Ja Ruhezeit: 5–15 Minuten
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Ja
Funktion zum Stummschalten bei niedrigem Batteriestand	Ja Ruhezeit: 10 Stunden
Montageort	Decke oder Wand
Verbindbar	Nein
Lieferumfang	Batterie DC3V (nicht wechselbar) Montagematerial

EN 14604: 2005

